

## Cudy M1500 1-Pack

---

Šifra: 100016  
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema  
Proizvođač: CUDY

**Cena: 3.420,00**



### AX1500 Gigabit Mesh Wi-Fi 6 Sistem – M1500 (verzija 1.0)

Mesh Wi-Fi sistem idealan za velike domove, 4K striming i gejming. Instalacija je jednostavna — podesite jedan uređaj, a ostali se automatski sinhronizuju.

1201 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi

3x Gigabit Ethernet porta

Fast Roaming

Beamforming

Cudy Mesh, VPN klijent

Višepojasni istovremeni backhaul

Cudy aplikacija i Cloud upravljanje

Tehničke specifikacije

Model

Verzija modela: M1500 1.0

Procesor i memorija

CPU: Jednojezgarni 1 GHz procesor

Flaš memorija (ROM): 16 MB (128 Mbit) NOR

Radna memorija (RAM): 128 MB (1 Gbit) DDR3

Bežične performanse

5 GHz Wi-Fi brzina: 1201 Mbps

2.4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps

5 GHz Wi-Fi streamovi: 2T2R (2x2 MIMO)

2.4 GHz Wi-Fi streamovi: 2T2R (2x2 MIMO)

Antene: 2x interne

FEM / PA/LNA:

5 GHz: 2x interne

2.4 GHz: 2× interne

Beamforming: Da

Domet i pokrivenost

Maksimalni domet: 170 m (558 ft)

Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni domet može varirati u zavisnosti od rasporeda prostorija i materijala zidova.

Prolaz kroz zidove:

Dva drvena zida (debljine

Jedan betonski zid (debljine

Preporučena unutrašnja pokrivenost:

2-pack: 170 m<sup>2</sup>

3-pack: 230 m<sup>2</sup>

(Za bežični backhaul. Postaviti u centar svakog sprata, sa najviše dve prepreke do svake prostorije.)

Interfejsi

Gigabit RJ45 portovi: 3

1× WAN port

Preostali su LAN portovi

LED indikatori: Sistem

Dugmad:

WPS

Reset

Napajanje

Tip napajanja: DC

Ulaz: 12V 1A (DC)

Adapter:

Ulaz: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Izlaz: 12V 1A DC

Maksimalna potrošnja: 10W

Radni uslovi

Radna temperatura: 0 ° – 40 °

Skladištenje: -40 ° – 70 °

Vlažnost: 10% – 90% (bez kondenzacije)

Vlažnost pri skladištenju: 5% – 95% (bez kondenzacije)

Sertifikati

FCC, CE

Fizičke karakteristike

Tip instalacije: Desktop

Dimenzije: 110 × 154.5 mm

Težina proizvoda: 299.1 g

Sadržaj pakovanja

M1500 jedinica

Adapter za napajanje

Ethernet kabl

Uputstvo za instalaciju