Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

UPS APC BV500I-GR 500VA300WAVR4xšuko

Šifra: 30452
Kategorija prozivoda: UPS, elektro zaštita, punjači
Proizvođač: APC

Cena: 11.600,00



Funkcije (opis):	- Kod Easy UPS serije bateriju ne može zameniti korisnik, već se mora zameniti u ovlašćenom servisu. - AVR - Automatski podiže nizak napon i spušta visok nivo napona do nivoa koji su pogodni za vašu opremu.
Kapacitet:	500VA / 300W
Topologija:	Line-Interactive
Napon:	170-280 VAC
Izlazna voltaža:	230VAC
Ulazna frekfencija:	50/60 Hz +/- 5 Hz (auto detection)
Izlazna frekfencija:	50 / 60 Hz +/- 1Hz
Automatska regulacija napona (AVR):	Da
Vreme prenosa:	6-10ms
Baterija:	12V, 4.5Ah
Vreme punjenja baterije (90%):	6-8 sati
Zvučna upozorenja:	**LED ON** - Off - **On-Line:** Easy UPS dovodi dovoljno struje za priključene komponente. - Konstantan ton - **On-Line preopterećenje:** Easy UPS ne dovodi dovoljno struje za priključene komponente. Potrebno je otkačiti neku komponentu. - konstantno pištanje na svakih 0.5 sekundi - **Povišena temperatura:** UPS radi pod povećanom temperaturom i radi u AVR modu 5 minuta, ako se temperatura ne spusti Easy UPS će se ugasiti. Potrebno je otkačiti neku komponentu. **LED ON (gasi se posle 4 bipa)** - 4 bipa se ponavljaju svakih 30 sekundi - **ON-na bateriji:** Easy UPS dovodi struju iz baterije. **LED treperi** - konstantni bipovi na svakih 0.5 sekundi - **Slaba baterija:** Easy UPS dovodi struju iz baterije ali je skoro prazna. - Konstantan ton - **Detektovana je loša baterija:** Potrebno je da se baterija napuni, ili se mora zameniti. **LED Off** - Kratki bipovi svake 4 sekunde - **Slaba baterija, pred gašenje** U trenutku isporučivanja napona sa baterije, došlo je do pražnjenja baterije, Easy UPS čeka na napon iz mreže da bi se vratio u normalu. - Konstantan ton - **Preopterećenje baterije:** Easy UPS ne uspeva da dovede dovoljno struje iz bateije za priključene komponente. Potrebno je otkačiti neku komponentu. **Punjač je detektovao grešku:** Easy UPS je detektovao unutrašnji problem i nije više u mogućnosti da isporuči napon. - Dugi bipovi svake 4 sekunde - **Zaštita od pregrevanja** Easy UPS je pregrejan i ugasiće se. Isključivati po jedan uređaj ili sačekati par sati da se sistem ohladi.
Utičnice:	4 x Schuko CEE 7 (3 batery backup + 1 surge protection)

Operativna temperatura:	0°C - 40°C
Dimenzije:	9.25 x 16.05 x 30.5 cm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.