

UPS APC BV500I-GR 500VA300WAVR4xšuko

Šifra: 30452

Kategorija proizvoda: UPS, elektro zaštita, punjači

Proizvođač: APC

Cena: **11.600,00**



Funkcije (opis):	- Kod Easy UPS serije bateriju ne može zameniti korisnik, već se mora zameniti u ovlašćenom servisu. - AVR - Automatski podiže nizak napon i spušta visok nivo napona do nivoa koji su pogodni za vašu opremu.
Kapacitet:	500VA / 300W
Topologija:	Line-Interactive
Napon:	170-280 VAC
Izlazna voltaža:	230VAC
Ulazna frekvencija:	50/60 Hz +/- 5 Hz (auto detection)
Izlazna frekvencija:	50 / 60 Hz +/- 1Hz
Automatska regulacija napona (AVR):	Da
Vreme prenosa:	6-10ms
Baterija:	12V, 4.5Ah
Vreme punjenja baterije (90%):	6-8 sati
Zvučna upozorenja:	LED ON - Off - On-Line: Easy UPS dovodi dovoljno struje za priključene komponente. - Konstantan ton - On-Line preopterećenje: Easy UPS ne dovodi dovoljno struje za priključene komponente. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. - konstantno pištanje na svakih 0.5 sekundi - Povišena temperatura: UPS radi pod povećanom temperaturom i radi u AVR modu 5 minuta, ako se temperatura ne spusti Easy UPS će se ugasi. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. LED ON (gasi se posle 4 bipa) - 4 bipa se ponavljaju svakih 30 sekundi - ON-na bateriji: Easy UPS dovodi struju iz baterije. LED treperi - konstantni bipovi na svakih 0.5 sekundi - Slaba baterija: Easy UPS dovodi struju iz baterije ali je skoro prazna. - Konstantan ton - Detektovana je loša baterija: Potrebno je da se baterija napuni, ili se mora zameniti. LED Off - Kratki bipovi svake 4 sekunde - Slaba baterija, pred gašenje U trenutku isporučivanja napona sa baterije, došlo je do pražnjenja baterije, Easy UPS čeka na napon iz mreže da bi se vratio u normalu. - Konstantan ton - Preopterećenje baterije: Easy UPS ne uspeva da dovede dovoljno struje iz baterije za priključene komponente. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. Punjač je detektovao grešku: Easy UPS je detektovao unutrašnji problem i nije više u mogućnosti da isporuči napon. - Dugi bipovi svake 4 sekunde - Zaštita od pregrevanja Easy UPS je pregrejan i ugasiće se. Isključivati po jedan uređaj ili sačekati par sati da se sistem ohladi.
Utičnice:	4 x Schuko CEE 7 (3 battery backup + 1 surge protection)
Operativna temperatura:	0°C - 40°C

Dimenzije:	9.25 x 16.05 x 30.5 cm
Masa:	3.9 kg